

Tlačítko Vysílání

Stiskněte a podržte, chcete-li komunikovat s ostatními. Mluvte běžným hlasem a držte mikrofon přibližně pět centimetrů od úst.

Jakmile domluvíte, uvolněte tlačítko **Vysílání** a vyslechněte si odpověď. Při stisknutí tlačítka **Vysílání** nemůžete přijímat příchozí hovory.

POZNÁMKA Oba komunikující přístroje musí být naladěny na stejný kanál.



Reproduktor/mikrofon/
konektor nabíjení

LCD displej

Tlačítka nahoru/ dolů

Stiskněte a uvolněte pro nastavení hlasitosti.

Ve funkčním režimu stiskněte a uvolněte pro změnu kanálu.

Tlačítko Hovor

Stisknutím a uvolněním upozorníte ostatní, že voláte.

Tlačítko režimu/vypínač

Stisknutím a podržením přístroj **zapnete** nebo **vypnete**.

Stisknutím a uvolněním aktivujete funkční režim změny kanálu.
Je-li tento režim aktivní, čísla kanálů blikají. Pomocí tlačítek **nahoru/dolů** vyberte kanál.



DVOUCESTNÝ VYSÍLAČ/PŘÍJÍMAČ MT245VP

Nothing Comes Close to a Cobra®

Vytištěno v Číně
Katalog. č. 480-867-P
Verze D

Česky



Baterie a nabíjení



POZNÁMKA: Nadměrný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

Baterie

Odeberte sponu na opasek



Vytáhněte západku nahoru



Vložte baterie



Vložení nebo výměna baterií:

1. Uvolněte západku spony na opasek, vytáhněte sponu nahoru a odeberte ji.
 2. Vytáhněte západku krytu baterií směrem nahoru a odeberte kryt.
 3. Vložte tři nabíjecí baterie AAA dodané s přístrojem (můžete také použít nenabíjecí alkalické baterie). Při vkládání baterií dodržujte značky polarit.
 4. Vraťte zpět kryt baterií a sponu na opasek.
- Nepokoušejte se nabíjet alkalické baterie.
 - Nepoužívejte současně staré a nové baterie.
 - Nepoužívejte současně alkalické, standardní (zinko-uhlíkové) a nabíjecí (NiCd, NiMH atd.) baterie.
 - Rádio není určen pro použití, když je nabíjena.

Maximální / minimální provozní rozsah: -20 ° C až +45 ° C.

Pozor – Nebezpečí výbuchu, pokud je baterie nahrazena nesprávným typem. Použité baterie likvidujte podle pokynů.



LCD displej

Číslo kanálu

V **pohotovostním** režimu nebo při výběru kanálu zobrazuje aktuální kanál (1–8).

Při nastavování hlasitosti zobrazuje aktuální úroveň (1–8).



Ikona příjmu

Zobrazí se při příjmu zprávy.

Ikona vysílání

Zobrazí se při vysílání zprávy.

Ikona slabé baterie

Bliká při slabých bateriích.

Přístroj microTALK® je vybaven jedinečným obvodem, který šetří životnost baterií. Když během 10 sekund nedojde k žádnému vysílání, přístroj se automaticky přepne do režimu **úspory baterií**. I v tomto režimu může přístroj přijímat příchozí vysílání.

Ukazatel kanálu/hlasitosti

V **pohotovostním** režimu nebo při výběru kanálu je zobrazen symbol „CH“.

Při nastavování hlasitosti je zobrazen symbol „LE“.



Prohlášení o shodě dle směrnice R&TTE / Záruka a služby zákazníkům

My, společnost, Cobra Electronics Europe Limited se sídlem
Dungar House, Northumberland Avenue
Dun Laoghaire, County Dublin, Irsko

prohlašujeme v rámci své výhradní odpovědnosti,
že výrobek: **Private Mobile Radio (PMR 446)**

Model: MT 245

kterého se tento prohlášení týká, splňuje podstatné
požadavky a další příslušná ustanovení směrnice R&TTE
(1999/5/EC). Výrobek splňuje požadavky následujících
standardů a dalších normativních dokumentů:

Ochrana zdraví (Článek 3.1(a)):

EN 62311 (2008)

Bezpečnost (článek 3.1(a)):

EN 60950-1:2006/A12:2011

EMC: (Článek 3.1(b)):

EN 301 489-1 V1.9.2 (2011-09)

EN 301 489-5 V1.3.1 (2002-08)

Spektrum (článek 3.2):

EN 300 296-2 V1.4.1 (2013-08)

Tento výrobek splňuje nařízení Evropské komise (EC)
č. 278/2009 ze dne 6. dubna 2009 implementující
směrnici 2009/125/EC Evropského parlamentu a Rady
Evropy pro určení požadavků na ekodesign a spotřebu
elektrické energie v pohotovostním stavu a průměrnou
aktivní účinnost externích zdrojů napájení. Tento výrobek
je v souladu se směrnicí 2011/65/EU Evropského parla-
mentu a Rady Evropy o omezení používání některých
nebezpečných látek v elektrických a elektronických
zařízeních.

Rádio není v souladu s normou při napětí pod 3.4V.

CE0168

DUBLIN, IRSKO 1. říjen 2014

MARK CLOSE
výkonný ředitel



Česky

Záruka a služby zákazníkům

Informace o záruce a službách zákazníkům získáte
od místního prodejce.

Pro použití v zemích EU. Podléhá místním zákonům
a předpisům.

CEEL™ je ochranná známka společnosti Cobra
Electronics Corporation, USA.

Grafika s hadem a microTALK® jsou registrované
ochranné známky společnosti Cobra Electronics
Corporation, USA.

©2014 Cobra® Electronics Europe Limited Dungar
House, Northumberland Avenue Dun Laoghaire,
County Dublin, Irsko

www.cobra.com

